



**EB-680Wi**  
 Codice: V11H742040

### Videoproiettore interattivo con funzione Finger Touch



Soluzione avanzata per l'insegnamento interattivo che consente di visualizzare contenuti HD Ready per un apprendimento avanzato su uno schermo scalabile di grandi dimensioni fino a 100 pollici.

Risoluzione WXGA HD Ready  
 Immagine a 3.200 lumen  
 Finger Touch e due penne interattive  
 Connettività wireless opzionale

La funzione Finger Touch e le due penne offrono a questo videoproiettore la massima interattività. L'ottica ultra-corta, insieme alla resa luminosa di 3.200 lumen e alla risoluzione WXGA HD Ready consentono a EB-680Wi di proiettare immagini di grandi dimensioni da una distanza ravvicinata, riducendo al minimo le ombre e i riflessi. Grazie a un rapporto di contrasto di 14.000: 1 e all'ingresso HDMI, le immagini proiettate risulteranno nitide e ben definite agli occhi degli studenti.

**Garanzia :**  
 36 mesi

#### CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso HDMI	<b>3</b>	Ingresso VGA (D-SUB)	<b>2</b>	Ingresso Video Composito	<b>0</b>	Ingresso S-Video	<b>0</b>
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	<b>1</b>	Ingresso MHL	<b>1</b>	Ingresso Audio RCA	<b>0</b>	Ingresso DVI	<b>0</b>
Ingresso Component	<b>0 nr</b>						

#### IMMAGINE

Risoluzione Nativa	<b>WXGA (1280x800)</b>	Luminosità	<b>3.200 ANSI lumen</b>	Rapporto contrasto	<b>14.000 :1</b>	Formato	<b>16:10</b>
Risoluzione massima	<b>WXGA (1280x800)</b>	Distanza proiezione min	<b>0,4 Mt</b>	Distanza proiezione max	<b>0,6 mt</b>	Dimensione immagine minima	<b>1,52 mt</b>
dimensioni Immagine massima	<b>2,54 mt</b>						

#### CONNESSIONI GENERALI

Wireless	<b>Opzionale</b>	Rete Lan	<b>Sì</b>	Seriale (RS232)	<b>Sì</b>	Usb standard	<b>1</b>
Bluetooth	<b>No</b>	Memory Card	<b>No</b>	Display Port	<b>No</b>	Mini USB	<b>0</b>

#### GENERALE

Tipologia	<b>educational</b>	Tecnologia	<b>LCD</b>	Focale	<b>Ultracorta</b>	Lente incorporata	<b>Sì</b>
Interattivo	<b>No</b>	Silenziosità in esercizio	<b>35 dB</b>	Colore primario	<b>Bianco</b>		

#### CONNESSIONI USCITE

Uscita HDMI	<b>0</b>	Uscita VGA	<b>1</b>	Uscita Audio Digitale	<b>0</b>	Uscita Audio Analogica	<b>1</b>
12V Trigger	<b>No</b>						

#### AUDIO

Altoparlanti	<b>1</b>	Potenza uscita	<b>16 W</b>	Modalità uscita	<b>Mono</b>		
--------------	----------	----------------	-------------	-----------------	-------------	--	--

#### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	<b>No</b>	Telecomando	<b>Sì</b>	Foro per cavo di sicurezza	<b>Sì</b>		
Altro	<b>Unità Finger Touch, Penne interattive, Unità principale, Vassoio porta penna, Cavo di alimentazione, Guida rapida, Telecomando incl. batterie, SMART Notebook software entitlement booklet, Cavo USB, Manuale utente (CD-ROM), Supporto per montaggio a parete, Warranty card</b>						

#### DIMENSIONI E PESO

Peso	<b>5,8 kg</b>	Profondità	<b>40 cm</b>	Larghezza	<b>36,7 cm</b>	Altezza	<b>14,9 cm</b>
------	---------------	------------	--------------	-----------	----------------	---------	----------------

#### ZOOM

Throw Ratio Minimo	<b>0,28 :1</b>	Throw Ratio Massimo	<b>0,37 :1</b>	Messa a Fuoco	<b>Manuale</b>	Fattore	<b>1,35 x</b>
Correzione Trapezoidale	<b>Manuale</b>	Direzione correzione distorsione trapezoidale	<b>Orizzontale e Verticale</b>	Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	<b>-3</b>	Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	<b>3</b>
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	<b>-3</b>	Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	<b>3</b>				

#### SORGENTE DI LUCE

Tipo di Sorgente	<b>Lampada Al Mercurio</b>	Durata Sorgente	<b>5.000 Hr.</b>	Durata Sorgente mod. Economica	<b>10.000</b>	Potenza Sorgente	<b>217 W</b>
------------------	----------------------------	-----------------	------------------	--------------------------------	---------------	------------------	--------------

#### CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI

Potenza Massimo di Esercizio	<b>317 W</b>						
------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--

#### SOLUZIONI

Digital Signage	<b>Sì</b>	Scuola Digitale	<b>Standard EDU</b>	Smart home	<b>No</b>		
-----------------	-----------	-----------------	---------------------	------------	-----------	--	--

#### SMART HOME

Compatibilità Amazon Alexa	<b>No</b>	Compatibilità Apple Homekit	<b>No</b>	Compatibilità Google Home	<b>No</b>	Compatibilità IFTTT	<b>No</b>
Compatibilità Samsung SmartThings	<b>No</b>						

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.